




Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości **433 MHz**
 Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy z zasilaniem **230 V / 50 Hz**
 Wersja nr A / 00

DANE TECHNICZNE



- Zasilanie: 230 V/50Hz
- Pamięć: do 20 nadajników
- Zasięg: 35 m w pomieszczeniach (grubość ścian <20cm)
- Częstotliwość pracy: **433 MHz ± 100 kHz**.
- Temperatura pracy: od 0°C do +50°C
- IP 30
- Kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami YOODA
- Max 1000W


PROGRAMOWANIE



Włączyć zasilanie



Wcisnąć i przytrzymać przycisk programowania do czasu, aż dioda LED zasygnalizuje wejście odbiornika w tryb programowania (ok. 5 sekund).



Wcisnąć przycisk GÓRA na dowolnym nadajniku



OK

Nadajnik został zapisany w pamięci urządzenia.

KASOWANIE PAMIĘCI URZĄDZENIA



Należy pamiętać, że usunięte zostaną wszystkie zaprogramowane nadajniki.



Wcisnąć i przytrzymać przycisk programowania do czasu, aż dioda LED zaświeci a następnie zgaśnie (ok. 8 sekund)